

ワイヤレスカメラ+モニタセット

取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

この度は、ワイヤレスカメラ+モニタセット「400-CAM095-1」「400-CAM095-4」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

<400-CAM095-1>		<400-CAM095-4>	
①カメラ	1台	①カメラ	4台
②プラケット	1台	②プラケット	4台
③カメラ用ACアダプタ	1個	③カメラ用ACアダプタ	4個
④カメラ用アンテナ	1本	④カメラ用アンテナ	4本
⑤タッピングネジ	3本	⑤タッピングネジ	12本
⑥アンカー	3本	⑥アンカー	12本
⑦モニター	1台	⑦モニター	1台
⑧モニター用アンテナ	1本	⑧モニター用アンテナ	1本
⑨モニター用ACアダプタ	1個	⑨モニター用ACアダプタ	1個
⑩リモコン	1個	⑩リモコン	1個
⑪HDMIケーブル	1本	⑪HDMIケーブル	1本
⑫操作ガイド	1部	⑫操作ガイド	1部
⑬取扱説明書・保証書(本書)	1部	⑬取扱説明書・保証書(本書)	1部

※欠品や破損があった場合は、品番「400-CAM095-1など」と
上記の番号(①～⑬)と名称(リモコンなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

△警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器システムなどの組み込みや使用は禁じられておりません。これらの用途で本製品を使用されることは法律によっては弊社いかなる責任も負いかねます。

●頭が痛いときに、本製品やケーブルに触れないでください。

●落書きにより電源を遮断する危険があります。万一煙が出たり異臭がいたした場合は、本製品及び接続しているケーブルを取り外し、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

●本製品を設置している環境によって火災の原因となる場合があります。

●本製品のケーブル、接続する器具のケーブルは、素手で踏んなり、扉で挟まらないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったりしないでください。

▲火災や故障の原因となることがあります。

●本製品は感電の原因となることがあります。

●お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。

●お子様のけが、本製品の故障の原因となることがあります。

●本製品の部品に液漏れ、金属などの異物があるかもしれません。お手に触る前に、必ずお子様と一緒に見てください。

●本製品は水分や蒸気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や腰腹器具のそばなどの高湿となる場所に設置しないでください。

▲故障・感電などの原因となることがあります。

●本製品は強い振動や衝撃を与えないでください。

▲故障・感電などの原因となることがあります。

●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。

▲火災や故障の原因となることがあります。

●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。

▲落すことによる故障の原因となることがあります。

●本製品のケーブルを抜き差すときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

▲故障・感電などの原因となることがあります。

●本製品のお手入れをする場合には、ペジンジシミナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

▲塗装を傷めたり、故障の原因になります。乾いた柔らかい布で拭き拭してください。

●本書の一部または全部を無断で複数、転載することは禁じられています。

●本製品は使用中に発生したデータやプログラムの消去、または破損に対しての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを行なうなどの対策を行ってください。

●本製品は日本国外に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

●本書に記載されている商品名や画面の図などは実際のものと異なる場合があります。

●本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点があればお問い合わせください。

●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

使用手順 詳細は各項目をご覧ください。

設置場所を決める

設置場所、センサー感知エリアなどをご確認の上、本製品の設置場所を決めてください。

- 1.無線の通信距離を確認する。
- 2.カメラの設置場所条件を確認する。
- 3.カメラのセンサー感知エリアを確認する

準備する(本紙裏面)

カメラとモニターを組立て・接続・設置して準備します。

使用する(別紙)

映像を録画したり、アラームを設定したりして使用できます。

→同梱の 操作ガイド をご確認ください。

特長

- 200万画素フルHD仕様で細かいところまではっきり見えます。
- 10.1インチ専用モニターで、カメラ1台だけを表示したり、4台分割表示ができます。(400-CAM095-1はカメラ1台付属)
- 400-CAM095-4はカメラを4台付属しており、1台のモニターで4台同時に監視可能です。
- 設定はモニター画面をタッチして行うタッチパネルタイプで、直感的に操作ができます。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。
- モニターにSDカードを挿入すれば録画が可能です。USBにハードディスク(以下HDD)を接続すると更に長時間の録画が保存可能です。
- 手動録画、動体検知録画(監視中の映像に変化があれば録画)、赤外線感知録画(内蔵の赤外線センサーで熟源が動くと録画)、スケジュール録画等様々な場面に合わせて録画設定が可能で、夜間の人通りの少ない時間帯などピンポイントで監視時間を設定できます。
- 直線距離で150m電波が届きます。(理論値であり実際は距離が短くなります)
- カメラは防水基準のIP66をクリアしており、雨の中でも正常に動作します。(ACアダプタ及び接続端子部分を除く)
- 暗闇でも映像が見える赤外線センサーを内蔵しており、真っ暗闇でも10m以内なら撮影できます。
- HDMIポートを内蔵しており、HDMI接続で外部モニターに出力可能です。
- 外部モニターに出力中は付属のモニターの表示が消えます。
- Teleg(技術基準適合)を取得した電波法を準拠した製品です。

仕様

<①カメラ>

赤 外 線 周 波 数	850nm
赤外線フラッシュ距離	10m 人感センサー距離 10m
防 水 防 霧 規 格	IP66 ※屋外でご使用の場合、ACアダプタと本製品の接続口を防水テープで覆ってください。
サ イ ズ ・ 重 量	約W71×D130×H59mm・約220g


<②モニター>

画 面 サ イ ズ	10.1インチ	画 面 解 像 度	1024x600
画 面 表 示	1画面・4分割画面 録 画 解 像 度 1920x1080		
対応記録メディア	SDカード(最大256GB)、HDD(最大10TB)		
外 部 出 力	HDMI		
サ イ ズ ・ 重 量	約W255xD37xH173mm・約749g		

<③リモコン>

電 源	家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属)
無 線 方 式	2.4GHz

各部の名称とはたらき



設置場所を決める

下記をご確認の上、本製品の設置場所を決めてください。

1.無線の通信距離を確認する。

本製品の通信距離は、カメラとモニターの間に障害物がない直線距離で150mとなります。※理論値です。ただし、次のような場合は電波が届きにくくなります。

- 鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
- カメラとモニターが別の階層や別の建物にある場合
- カメラとモニターの間に障害物がある場合

2.カメラの設置場所条件を確認する。

- 芯材のある壁面、コンクリート壁面
- ケーブルが届く場所

次のような場所に取付けないでください。
誤作動したり、動作しない場合があります。

- ガラス越しのところ
- エアコンの室外機などの送風を受けるところ
- 人体表面温度と周辺温度の差が少ないとこ
- ※センサーが検知しにくくなります。

次のような機器から離して使用してください。
電波の干渉による影響を受けて本製品を正常に使用できない場合があります。


- 無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など)
- 電子レンジ

3.カメラのセンサー感知エリアを確認する

カメラは赤外線人感センサーにより、動体検知や夜間撮影などができる。

- センサー感知角度約90°
- センサー感知距離約10m

(上から見た図)




万一落として事故の起こらない場所に設置してください。
本製品の設置により生じた建物等への損傷やその他の被害に関する弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


準備する

1. カメラを組立てる。

①カメラに付属のカメラ用アンテナを取付けてください。




②カメラに付属のカメラ用ACアダプタを取り付けてください。




2. モニターを組立てる。


①モニターに付属のモニター用アンテナを取付けてください。



②モニターに付属のモニター用ACアダプタを取り付けてください。



③モニター用ACアダプタ
※ラベルに「モニター用」と表記しています。




3. リモコンの絶縁シートを取外す。

④リモコンの背面にある絶縁シートを取外してください。




4. モニターにカメラを登録(ペアリング)する。

①モニターへのカメラの登録(ペアリング)は出荷時に完了しています。
再登録(ペアリング)する場合のみ、この手順を行ってください。




②モニターの電源ボタンを押す、もしくは付属のリモコンの電源ボタンを押してモニターの電源をONにしてください。




③モニターに「カメラ登録」画面を表示させてください。
リモコンの方向ボタン(▲・▼・▶・◀)でカーソル移動、OKボタンで決定、またはモニター画面をタッチして下記の順番で操作してください。

リモコン操作 MENU メニューボタン→ □ カメラ設定→ カメラ登録をOKボタンで選択
モニター操作 カメラ映像画面で □ 設定→ □ カメラ設定→ カメラ登録をタッチ




④登録するカメラ番号の「ペアリング」をリモコンで選択・決定、またはタッチしてください。
「登録作業中...カメラの「ペアリング」ボタンを3秒間長押ししてください。」と表示されます。



⑤カメラの背面のペアリングボタンを3秒間長押ししてください。
ペアリング(接続)作業を始めます。




⑥「登録OK完了しました!!!」と表示されたら登録完了です。「戻る」を選択してください。



5. モニターにカメラの映像が映ることを確認する。


⑦モニターの画面左上の ■ をタッチする、またはリモコンのMENUボタンを3回押して、下記の画面でカメラの映像が表示されているか確認してください。



⑧表示されない場合は、手順①からやり直してください。

6. カメラとモニターを、設置するそれぞれの場所に移動させ、モニターにカメラの映像が映ることを確認する。

⑨カメラとモニターを設置するそれぞれの場所に移動させて、ACアダプタをコンセントに接続してください。



⑩モニターにカメラの映像が映ることを確認してください。



●カメラを設置する前に本紙表面の「設置場所を決める」をご確認ください。
●カメラの映像がモニターに表示されない場合は、カメラ・モニターのアンテナの向きを調整したり、移動できる障害物があれば取り除いて、電波が良好に受信できる場所にしてください。
●モニターを外部ディスプレイに接続して出力することもできます。
詳しくは同梱の「操作ガイド」をご確認ください。

⑪カメラのACアダプタをコンセントから取外してください。

7. カメラを設置する。

⑫カメラを設置する壁面にブラケットを取付けてください。

●壁面に設置する場合、本製品の荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
(設置する壁面によってはドリル等で下穴を開ける必要があります)
●木部・石膏ボード部で設置する場合は、必ず壁の内部に芯材がある部分に取付けてください。


⑬ブラケットを壁面に当てる
テンプレートにし、壁面取付け穴の位置3ヶ所に鉛筆などで印をつけます。
(下穴サイズ)
木部・石膏部: 直径6.5mm、深さ27mm、
コンクリート部: 直径7mm、深さ27mm)




⑭印をつけた箇所にドリルで下穴を開けます。
(下穴サイズ)
木部・石膏部: 直径6.5mm、深さ27mm、
コンクリート部: 直径7mm、深さ27mm)



⑮ドリル(別売り)で下穴に付属のアンカーを打ち込んでください。





⑯付属のタッピングネジでブラケットを固定してください。



⑰ブラケットにカメラを取付けてください。
カメラを設置する方向によって、上面・下面のブラケット取付け穴に取付けられます。


■垂直壁面に設置、立たせる場合



⑱カメラのACアダプタをコンセントに接続してください。

8. カメラの向きを調節する。

⑲カメラの向きを調節してください。



これで準備は完了です。

使用する(別紙)

詳しい操作方法は同梱の **操作ガイド** をご確認ください。

保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内での故障がありました場合、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店へお持ちください。
2.次のようないくつかは保証期間内での有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目に記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
(3)故意の原因からお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(4)故意の原因から公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(5)天変地異、ならびに外気温や異常電圧その他の外部要因による場合。
(6)震度7や中古販売、オーファンショ、輸入などで購入された場合。
(7)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
(8)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどを組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理に依頼品を輸送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番: 400-CAM095-1 400-CAM095-4

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / TEL:086-0825-5680 FAX:086-235-2391 CD/AU/HADISZ